FIAT CROMA 2.0 i.e.

• Anno: gamma 1990 e gamma 1993 • kW: 85
• Iniezione: elettronica multipoint Bosch LU2-Jetronic
• Accensione: elettronica Digiplex 2

› Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)
› Dispositivo NP04: 06LB00001112
› Miscelatore GPL: 12MX01990053 › Miscelatore Metano: 12MM01990053
+ Dispositivo Ann. Iniezione cod. 20AI00010003
› Miscelatore GPL: 12MX01990016 › Miscelatore Metano: 12MM01990016
+ Dispositivo Salvadebimetro cod. 90AV99010033
› Serbatoio cilindrico: 360x892 litri 80 cod. 27C039360080
› Multivalvola per serb. cilindrico: 360/30° cod. 10MV01300360
› Serbatoio toroidale: 630x225 litri 50 cod. 27T003630050
› Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV01000225

Assistenza Tecnica
0172 48 68 400
www.brc.it
support@brc.it

Data:	09.11.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / / .
Disegn.:	M.M.
Visto:	

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie

.



NOTE:
Il relè comando iniettori è situato sul parafango anteriore sinistro.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.